



SAR-INDIKATOR TELEFONSKEGA POZIVA



Univerzalni indikator telefonskega poziva

www.el-jamnik.si

Elektrotehnika Jamnik Kranj d.o.o.

Oprešnikova 62

4000 KRANJ

Tel: +386 4 2350 410

GSM: +386 41 749 092

Email: bostjan.jamnik@el-jamnik.si



SAR

Opis

SAR je pozivni vmesnik za analogno linijo nameščen v telefonski nadometni dozi s stikalom za vklop. Na SAR priključimo analogno linijo preko katere se SAR tudi napaja. Pri pozivu SAR vklaplja rele (8A) preko katerega lahko speljemo napajanje za eno ali več naprav.

Tako SAR v ritmu poziva lahko vklaplja razne sirene, zvonce, svetila, bliskavice ali vibro naprave. SAR je namenjen hrupnim okoljem, gluhim ali naglušnim, starejšim osebam...



Tehnične značilnosti

Telefonska pozivna napetost	32 – 75V; 23 – 54 Hz
Impedanca	Z pri 25 Hz 10 kOhm +/- 10%
Slabljenje v času govora	< 0,5 dB
Izolacijska upornost	>5 MOhm
Vklopna napetost in tok	8A, 250 V AC
Vklopna napetost in tok	8A, 150 V DC
Vklopna moč	2000 VA/150 W
Temperaturno območje delovanja	-20 do +55 °C
Velikost	65 x 80 x 27 mm
Masa	cca. 60 g

Elektrotehnika Jamnik Kranj d.o.o.

Oprešnikova 62

4000 KRANJ

Tel: +386 4 2350 410

GSM: +386 41 749 092

Email: bostjan.jamnik@el-jamnik.si